




E



Betrieb

Auslösesystem

Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Bei diesem Auslösesystem muss zuerst die Auslösesicherung **2** fest auf das Werkstück gesetzt werden. Ein Eintreib-

Assembly

Battery Charging

- ▣ **Use only the battery chargers listed on the graphics page.** Only these battery chargers are matched to the lithium ion battery us

Changing the Workpiece Protector (see figure G)

The workpiece protector **1** at the end of the discharge lock-off **2** protects the workpiece until the power tool is correctly placed for the driving procedure.


The workpiece protector can be removed and replaced.

- Pull the workpiece protector from the discharge lock-off.
- Push the new workpiece protector via the open end over the discharge lock-off.

Note: A spare workpiece protector can be stored at the top side of magazine **12**. For this, push the workpiece protector into the depot **10**.

Transport and Storage

When transporting the power tool, block the actuation system (see "Blocking the Actuation System", page 13), espe-






- Pour enfoncer d'autres clous, soulevez l'outil électroportatif de la pièce et positionnez-le à l'endroit souhaité suivant.
- ▣ **Si vous appuyez sur le déclencheur 6 et le dispositif de protection contre le déclenchement 2 pendant plus d'une seconde après l'éjection d'un clou, un re-**









ne assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare accuratamente con acqua.







- **Brug kun originalt tilbehør fra Bosch (se „Tekniske data“).** Præcisionsdelene på el-værktøjet som f.eks.



Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet
"Transport", sida 45.

Ändringar förbehålles.

Arbeidshenvisninger

Utbedring av feil**Transport**

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig gods ved forber



Työskentelyohjeita



[illegible]

ì âóöïñÛ êáé äéáöýëáîç

« ἰ ἀΐ ἀεὶ πόδα ὀϊ ὀύ οὐχ ἰ ἀδῖ ἁΐ οἰ ἀδὸ οὐχ (ἀεΐδα
« ἰ ἀΐ αὐεὶ οὐχ ὀϊ ὀ οὐ οὐ Πῖ ἀδῖ ὀ ἀδῖ ἁΐ οἰ ἀδὸ οὐχ », ὁ ἀεὶ 56),

[illegible]



- ▣ Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▣ Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.

- Tetiği 6 bırakın.
- Tetikleme sistemini ki









Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají

kontaktmi akumulátora môže mať za následok
popálenie alebo vznik požiaru.

- ▣ **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní**





- ▣ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.

Óvja meg az akkumulátort a forróságtól,

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

Mielőtt a készüléken beállításokat

íò àèàà òààíòù ñ ýèàèòòíèíñòòóì áíòí ì ñíèààòò òèñè
ííèò÷áíèý òòààì.

- ▣ Íòààíòàòàùàèòà íáíòàáíàì áòáííá àèèþ÷áíèá
ýèàèòòíèíñòòóì áíòà. Íáòàá ííàèèþ÷áíèáì
ýèàèòòíèíñòòóì áíòà è ýèàèòòííèòàíèþ è/èèè è
àèèóì óèýòíòó óàààèòàñù á áùèèþ÷áííí
ñíñòíýíèè ýèàèòòíèíñòòóì áíòà. Óààòàáíèá íàèùòà



Áetèèíááíeá ñeñoá i Ò íóñeá

Íáðáá íàñòðíééíé yéáèòðíèíñòðóí áíóà, çàì áííé
íðèíáaeáí íñòáé èèè íòèeááòááíeá i
yéáèòðíèíñòðóí áíóà à ñòíðííó çááetèèðóéòá ñeñoá i ó


Οἰκονομική κατάσταση

Òðàíííðòèðíàèà

Íà àèíæáííóà èèòèááí-èíííóà àèèóìóèyòíðíóà áàòàðàè ðàííðííòðàíýpòñý òðááíàíèy á òííðáíèè òðàíííðòèðíàèè ííàííóð áðóçíà. Áèèóìóèyòíðííóà áàòàðàè ìíáòò íáðááíçèòùñý ñàìèì ííèyçíáòàèè ààòìííáèèyíóì òðàíííðòíì ááç íáíáðíàèìííòè ñíàèpááíèy áíííèíèòàèyíóð ííðì. Íðè íáðááíçèáíííðèáèá-áíèàì òðáòùèò èèò (íàíð.:







Plan de întreținere

Curățați magazia **12**. Îndepărtați așchiile de plastic sau

íðáíàðàà ííàñííñòà íòçàááéñòáíá íà
áéáéòíéíñòóíáíòà íí íááíèíàíéá.





Íòñòðàíŷààíá íà ííàðáàè

Íðíáéåí	Íðè÷èíà	Íòñòðàíŷààíá
Áèáèòòíè íòòóí áíóóò íá á áíòíà çà ðááíòà.	Áèóì óèàòíðíàòà áàòáðèŷ íá á çàðáááíá èèè á ííàðáááíá. Áèóì óèàòíðíàòà áàòáðèŷ íá á ííñòáááíá íðáàèèíí. Òá í íáðáòóðáòà íá áèóì óèàòíðíàòà áàòáðèŷ áòáúðáá áèñíèà èèè òáúðáá íèñèà.	– Çàðáááòá íáíúèíí àèóì óèàòíðíàòà áàòáðèŷ èèè ŷà í áíáòá. – Óááðáòá ñá, ÷á áèóì óèàòíðíàòà áàòáðèŷ á çàðááíàòà çäðááí á ðúèíðáàòèàòà. – Èç÷áèáèòá, áíèàòí àèóì óèàòíðíàòà áàòáðèŷ áíñòèáíá (íòííáí) íñ-6.1(ááíá94 reíààèó)-4èíè(áàíá0á í íáàèó)4(áá4.5(òó áí)4(áá4.4(ááèó)4(áíŸETáí)4(á








Transport

Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama.




Polnjenje vlagalnika (glejte slike B1–B4)

Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate blokirati sprožilni sistem in odvzeti akumulatorsko baterijo.





■



Hooldus ja teenindus

■ Seadme laitmatu ja o7.682etamek(u)5.kus [(hdk(u)5.2(e)5.2())Tj]0 -1.1719 T-Dj0.0006 Tj-0.0003 Twj(s()-2(doo)6.6(e8-7.us jselle4()-7.

Hooldus ja puhastus

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut lukustage päästikusüsteem ja eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tööriista soovimatu käivitumise.



ražotāja firma. Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai šīs ierīces izstrādātāja uzdevumam.

Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtīt tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 91 dB(A); garso galios lygis 102 dB(A). Paklaida K=3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h ir paklaida K nustatytos pagal

Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

ĩŕ¹>đWbv-ŌđÆcz[Ƙ)È}wđ®|zƆĂē_ĩċ-Ž¹]đìŦRi¹q[
hđŸ¹Ɔ)Ĝ-ŬfκđĂ|ŁŦ-ē_Ă¶ĩ-qĩċğĕκđĩċĂēκđĩċ
)Ĕĩ»ŬŁĜ-Ŭfκđ-¹xŦŦÈ}wđ®|zƆbv-Ōđ
»CŕºŁĕRŌđYÉŦ¹Ɔ)ĨÑÉÉ[ĩÆđē»_ĩĕRŌvWĕRŌđÆcz[Ƙ

